

LEDCON-XL

Product 4661



Beschrijving

- Deze LEDCON-XL is waarschijnlijk DE controller waar u altijd al van hebt gedroomd.
Voorgeprogrammeerde kleuren, fades en chases voor vrijwel ALLE soorten LED-projectors
8 extra faders om uw licheffecten, mistmachines en moving heads met 4/5 MSL-modus enz.
aan te sturen.
DMX-ingang met samenvoegfunctie om iedere willekeurige extra controller op de zelfde DMX-
lijn aan te sluiten.
Standaard 19" rackformaat, past perfect in de Controller Case 3U.
- De regelsectie van de projectoren is een meer uitgebreide versie van onze befaamde LEDCON-02
Mk2:
4 of 8 kanaals LED-lichtmodulator met geïntegreerde, snelheid- of muziekgestuurde, chases.
U kunt voor ieder van de 4 of 8 kanalen de DMX-configuratie van de gebruikte projector
selecteren, (RGB, RGBW, RGBWA enz.) waardoor de eenheid compatibele wordt met vrijwel
iedere LED-projector die op de markt verkrijgbaar is!
Ieder van deze 4 of 8 kanalen kan naar behoefte worden in-/uitgeschakeld. (black-out voor
bepaalde projectors)
Extra UV-toets voor gebruik met bijvoorbeeld 6-in1 LED-projectors die voorzien zijn van en
UV-LED.
Aparte dimmer en stroboscoopfader.
Vaste kleurenmodus: Direct toegang tot 9 voorgeprogrammeerde kleuren met regelbare fade-
overtijd
Statische chasemodus: 12 verschillende kleurchases met handmatige snelheidsregeling
Geluid chasemodus: 12 verschillende kleurchases met audio-activering via de audio-ingang of
via de geïntegreerde microfoon
Spectrummix: 32 verschillende spectrummengkleuren, inclusief kleurfades
- De extra fadersectie is vergelijkbaar met onze SCENEMASTER SCM-1:
Dit maakt het mogelijk om extra projectors, licht effecten, mistmachines enz. via dezelfde DMX-
lijn aan te sturen.
Perfect voor het aansturen van moving heads voorzien van onze unieke 3, 4 of 5 MSL-modus

Downloads

- [User Manual DE](#)
- [User Manual EN](#)
- [User Manual ES](#)
- [User Manual FR](#)
- [User Manual NL](#)
- [Foto's](#)

Gelinkte Producten

- [CONTROLLER CASE 3U](#)

(DMX master/slave)

U kunt de faders als 8 individuele DMX-kanalen gebruiken of 8 scènes (combinatie van faders) aanmaken.

Technische Informatie

- **Power Input:** DC 9V to 12V, 300mA minimum.
- **AC/DC Power adapter:** AC 230V, 50Hz à 9Vdc to 12V / 300mA (or more)
- **DMX output:** 3pin XLR
- **DMX input:** 3pin XLR
- **Audio input:** RCA or internal microphone
- **Size:** 482 x 133 x 75 mm
- **Weight:** 2.2 kg